

Videoton RA 4312 A S Disco Baby	
Gyártó	Videoton Elektronikai Vállalat
Származás	Magyarország
Év	1979
Jellemzők	Sztereo asztali rádió. K, R1, R2, OIRT URH (63-74 MHz), CCIR URH (88-104 MHz) vételére alkalmas. 11 db tranzistor, 4 db IC és 3 db kristálysűrő van benne. Állomáskeresést egy sztereo adást jelző LED könnyíti meg. 3 db előre hangolható programkapcsolója van. Rádiófrekvenciás adatok: Érzékenység: AM: 250 µV; FM: 6 µV. Szelektivitás: AM: ≥26 dB; FM: ≥32 dB. Tükörszelektivitás: AM: ≥30 dB; FM: ≥36 dB. Zajhatárolt érzékenység FM sávon: ≥15µV. Frekvenciaátvitel: AM sávon: 60-5500 Hz (széles sáv); FM sávon: 40-15.000 Hz (-3 dB). Harmonikus torzítás FM sávon: ≤3%. Jel-zaj viszony: FM sávon: ≥50 dB. Áthallási csillapítás FM sávon: ≥26 dB. Pilotjel-elnyomás: ≥26 dB. Demodulációs torzítás: AM sávon: ≤5%; FM sávon: ≤2%. AM-jel elnyomás FM sávon: ≥45 dB. Hangfrekvenciás adatok: Frekvenciaátvitel: 20-20.000 Hz (-3 dB). Jel-zaj viszony: ≥50 dB. Áthallási csillapítás: ≥30 dB (1kHz). Intermodulációs torzítás: ≤14%. Teljesítmény sáv szélesség: 20-20000 Hz. Harmonikus torzítás: ≤10%. Kimeneti teljesítmény: 2x3,5W szinuszos, 2x5W zenei. Teljesítményfelvétel: 36W.
Méret	170x510x170 mm; 6 kg.
Egyéb	Hangfalai.



Disco Baby használati utasítás és egy prospektusfotó:

